

■ **ANDORRE** | HUBLLOT LED DÉTECTEUR 30W 3CCT IP65 IK10



|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Référence                      | 563027                               |
| Puissance                      | 30W                                  |
| Température de couleur         | 3CCT                                 |
| Flux lumineux                  | 120Lm/W 3600Lm                       |
| Tension                        | 220-240V AC                          |
| Vis anti-vandale               | Incluses                             |
| Protection IP / IK             | IP65 / IK10                          |
| Source lumineuse               | SMD2835                              |
| Angle d'éclairage              | 110°                                 |
| Détecteur                      | Mouvement et Crépusculaire (max. 6M) |
| Facteur de puissance           | 0.9                                  |
| UGR                            | <21                                  |
| IRC                            | >80                                  |
| SDCM                           | <6                                   |
| Risque photobiologique         | RG0                                  |
| Matières (corps/diffuseur)     | PC / PC                              |
| Dimensions                     | Ø360 x 105 mm                        |
| Certification                  | CE / RoHS / EMC / LVD                |
| Résistance au fil incandescent | 650°C                                |
| T° de fonctionnement           | -10°C~+40°C                          |
| Classe d'isolation électrique  | II                                   |
| Durée de vie                   | 50 000 Heures L80B50                 |
| Garantie                       | 2 Ans                                |

Réglages du détecteur

| 1           | 2 | 3        | 4 | 5 | 6             | 7 | 8 |
|-------------|---|----------|---|---|---------------|---|---|
| ●           | ● | ●        | ● | ● | ●             | ● | ● |
| ●           | ○ | ●        | ○ | ○ | ●             | ○ | ○ |
| ○           | ● | ○        | ○ | ○ | ○             | ○ | ○ |
| ○           | ○ | ○        | ○ | ○ | ○             | ○ | ○ |
| Sensibilité |   | Minuteur |   |   | Crépusculaire |   |   |
| 100%        |   | 5s       |   |   | 2Lux          |   |   |
| 75%         |   | 30s      |   |   | 10Lux         |   |   |
| 50%         |   | 1min     |   |   | 25Lux         |   |   |
| 25%         |   | 3min     |   |   | 50Lux         |   |   |
|             |   | 5min     |   |   | Désactiver    |   |   |
|             |   | 10min    |   |   |               |   |   |
|             |   | 20min    |   |   |               |   |   |
|             |   | 30min    |   |   |               |   |   |

ON  
OFF

Schéma de câblage hublot en ON/OFF

Schéma de câblage hublot avec détection

